



### POWR2社製 大容量なパワーバンク

# PRO45.90-400 パワーバング

## 多様な用途に使用できる蓄電池

- ■電動建機の充電や イベント利用にも!
- ■単相200V。 三相400Vの 出力、入力に対応!



#### 仕様

定格出力	36kW
電池容量	85.24kW
電池電圧	48V
電池素材	LFP: リン酸鉄リチウム酸化物
寸法(長×幅×高)	1,450×1,238×2,122mm
重量	1,780kg
充電時間(充電電圧)	39時間(単相200V/16A)
	4.25時間(三相400V/125A)
出力	=相400V/125A, 単相200V/16A

### 製品の特長

- ●自社開発の可搬用発電機、バッテリーシステムを強みとし 米国を中心に販売実績を持つPOWR2 (パワー2) 社の 主力商品「PRO」シリーズ
- ●続々増加中の電動建機の充電やイベント会場利用などに最適
- ●グリッドと併用して電力量ピークカットにも使用可
- ●シンプルなインターフェイスでどなたでも簡単に 操作いただけます
- ●即時起動を実現するため、負荷プロファイルと接続電源の 常時分析に基づいてEHRが自動で最適な運転オプションを 選択する「Plug&Play」モードも搭載



・このチラシは2024年9月現在のものです

・予告なくチラシ内容に変更が出る場合がございます

お問い合わせ